

Gigaset SL850H PRO

Slim design avec des performances et des fonctionnalités élevées pour une utilisation professionnelle quotidienne !

Points forts:

- o Grand écran couleur TFT éclairé de 2,4 pouces
- o Fonctionnement du casque via Bluetooth® 5,1 ou prise Jack 3,5mm
- o Piles AAA conformes à la directive européenne sur l'écoconception
- o Design élégant et intemporel
- o Bouton de fonction configurable sur le dessus de l'appareil
- o Autoprovisioning pour une configuration efficace
- o Prise de charge de l'alarme, la messagerie et la localisation (AML)
- o SUOTA - Mise à jour logicielle à distance (OTA)
- o Résistant aux rayures et aux désinfectants
- o Échange de données via Bluetooth® ou Micro-USB
- o Jusqu'à 12h d'autonomie en communication et 320 h en veille



Le SL850H PRO est le combiné DECT le plus compact et le plus léger de la gamme Gigaset Professional. Malgré ses dimensions compactes, il est doté d'un grand écran couleur de 2,4 pouces, des dernières technologies et d'un design élégant et intemporel qui attire tous les regards sur le lieu de travail. Doté de nombreuses fonctionnalités haut de gamme, le SL850H PRO répond aux exigences les plus élevées. Son autonomie exceptionnelle, jusqu'à 12 heures en conversation, son vibreur intégré et sa surface de haute qualité résistante aux rayures et aux désinfectants, font du SL850H PRO le téléphone professionnel idéal. Parmi les fonctionnalités logicielles, on compte la configuration efficace via l'autoprovisioning, SUOTA et la prise en charge des alarmes, de la messagerie et de la localisation (AML). Fourni avec des piles AAA, il est parfaitement équipé pour répondre aux exigences de la directive européenne sur l'écoconception.

Format micro – sans compromis !

Le nouveau combiné Gigaset SL850H PRO séduit par son design élégant, son grand écran TFT de 2,4" et une multitude de fonctions professionnelles telles que la mise à jour logicielle à distance (OTA), le Bluetooth® 5.1, les profils audio et une qualité sonore exceptionnelle compatible HDSP ready™. Sa gamme de fonctionnalités professionnelles est complétée par une alerte par vibration, une interface Micro-USB et une excellente autonomie de batterie.

Design élégant et compact

Le design élégant et fin du Gigaset SL850H PRO en fait un véritable atout visuel dans n'importe quel environnement de bureau. Il tient parfaitement en main, ce qui le rend idéal pour une utilisation quotidienne confortable. Grâce à son format compact, le combiné peut facilement être posé sur un bureau ou transporté partout sur votre lieu de travail.

Conçu pour durer

Le SL850H PRO utilise des piles AAA au lieu de batteries lithium-ion. Cela le rend conforme à la directive européenne sur l'écoconception, qui entre en vigueur en juin 2025.

Résistant aux désinfectants et aux rayures

La surface de haute qualité englobe le boîtier, le clavier et l'écran. De plus, le combiné est protégé contre les rayures du quotidien grâce à un revêtement de surface durci. Cette protection le rend également résistant aux effets des désinfectants couramment utilisés. Particulièrement adapté pour le nettoyage antibactérien et virucide. Vous pouvez consulter la liste des désinfectants testés sur le Wiki Gigaset Professional.

Gigaset

Technical Specifications

Audio	Qualité	• Audio HD compatible HDSP™/CAT-IQ 2.1 • Fonction mains libres avec une excellente qualité audio • 32 sonneries au choix avec 5 niveaux de volume et mode crescendo
	Profils acoustiques	• Profils audio sélectionnables (personnel, silencieux et fort)
	Autres fonctionnalités	• 32 sonneries au choix avec 5 niveaux de volume et mode crescendo
Ecran	Taille (pouces)	• 2,4
	Résolution	• 320 x 240 pixel
	Type	• Écran couleur TFT QVGA graphique et rétroéclairé
	Interface utilisateur	• Interface utilisateur intuitive et moderne avec icônes, touches de fonction, touches d'écran et touche de navigation 5 directions
	Autres fonctionnalités	• Jusqu'à 8 lignes et 65 000 couleurs
Clavier	Touches	• Touche de navigation 5 directions • Deux touches d'écran • Touche fonction / PTT (push-to-talk) en haut • Rétroéclairées et résistantes aux rayures • Touche de message en attente avec LED clignotante • Verrouillage des touches (#) avec protection par PIN pour éviter toute utilisation non autorisée • Le numéro d'urgence peut être composé même si la protection par PIN est activée • Mise en sourdine (Mute)
Spécifications réseau	Autoprovisioning (selon la station de base et/ou le PBX, ou le fournisseur)	• Configuration à distance en masse par l'administrateur pour préparer efficacement les combinés à l'usage : ◦ Paramètres (ex. : touches d'écran, touche d'alarme, numéros d'urgence) ◦ Menus, ex. : paramètres – masquage pour éviter les modifications accidentelles ◦ Téléchargement du répertoire téléphonique ◦ Téléchargement, attribution et volume des sonneries ◦ Téléchargement d'images (RFC3261)
Connectivité	Connexion Bluetooth	• Bluetooth 5.1: ◦ Casque Bluetooth® (profils mains libres et casque) ◦ Échange de données et mise à jour du firmware via Gigaset QuickSync
	Connexion Casque	• Casque via Bluetooth ou prise jack 3,5 mm
	Connexion Micro-USB	• Fonction de chargement • Socle de charge inclus gratuitement • Échange de données et mise à jour du firmware via Gigaset QuickSync
Répertoire	Contacts	• Entrées vCard : prénom et nom, trois numéros, adresse e-mail, rappel de date, mélodies VIP et photo de l'appelant • Navigateur XML

		• Accès à l'annuaire du PBX avec fonction de recherche (LDAP et XML) (selon la station de base et/ou le PBX, ou le fournisseur) • Recherche dans les annuaires publics en ligne avec saisie semi-automatique (selon la station de base et/ou le PBX, ou le fournisseur)
	Carnet d'adresses	• Carnet d'adresses avec jusqu'à 500 entrées
	Accès au répertoire du smartphone	• Une fois le smartphone appairé en Bluetooth, l'utilisateur peut accéder à la liste de contacts de son appareil Android ou iOS • Téléchargement des contacts depuis un appareil Bluetooth vers le combiné

Téléphonie	Appels reçus	• Affichage de l'appelant via CLIP, photo CLIP et CNIP • Mélodies de sonnerie personnalisées pour les contacts VIP et les appels internes • Silence pour les appels anonymes • Alerte par vibration • Mode "Ne pas déranger" (selon la station de base et/ou le PBX, ou le fournisseur)
	Appels manqués	• Signalement via l'écran et l'indicateur lumineux de message en attente • Liste affichant jusqu'à 20 appels manqués avec identification de l'appelant • Liste locale des appels manqués disponible derrière les systèmes tiers monocellulaires et multicellulaires compatibles GAP • Appel direct depuis la liste des appels manqués
	Option hotel	• Suppression des données telles que les listes d'appels selon un planning défini • Blocage de la programmation des touches programmables • Fonction de messagerie vocale activable/désactivable • Menu Bluetooth désactivé • Fonction calendrier réduite – aucune saisie possible • Codes de réinitialisation pour : ◦ Rétablir la langue du menu par défaut ◦ Rétablir l'économiseur d'écran par défaut • Usage restreint du port Micro-USB : ◦ Échange de données ◦ Le logiciel Gigaset QuickSync ne peut pas être utilisé ◦ Le système de récupération d'urgence reste opérationnel ◦ La charge via USB reste possible

Fonctions d'appel	Fonctions	• 3 listes d'appels distinctes (manqués/reçus/émis) avec 20 entrées chacune, affichage CLIP/CNIP ainsi que date et heure • Rappel des 20 derniers numéros composés • Touches de numérotation rapide (touches programmables et 9 touches numériques) • Touche fonction configurable en tant que : ◦ Touche de numérotation rapide ◦ Touche d'alarme ◦ Touche Push-to-talk (disponible ultérieurement via mise à jour logicielle) • Mise en sourdine, verrouillage des touches et touche flas • Fonction de rappel automatique
--------------------------	------------------	--

Portée	Portée DECT	- Intérieur : jusqu'à 50 mètres - Extérieur : jusqu'à 300 mètres
Compatibilité	Produits Gigaset	Compatibilité totale avec les systèmes professionnels Gigaset DECT monocellulaires et multicellulaires N530 IP PRO, N610 IP PRO, N670 IP PRO, N870 IP PRO, N870E IP PRO
	Produits Tiers	Peut également être utilisé sur des stations de base compatibles CAT-iq et GAP en environnements monocellulaires et multicellulaires de fournisseurs tiers
Fonctions	Alarme, Messagerie et Localisation (AML)	- Signalisation acoustique et visuelle des messages selon leur priorité - Ensemble d'icônes de catégories de messages : 21 icônes en 5 couleurs - Stockage des messages d'alarme manqués - Touche message avec LED - Transfert des données de localisation vers le serveur d'alarme - Scan de balises Bluetooth - Mode balise Bluetooth (BLE)
	Calendrier	Organisateur avec fonctions calendrier et rappels
	Provisioning	- Configuration à distance permettant de masquer ou configurer certaines fonctions - Téléchargement d'images et de sons depuis le serveur d'approvisionnement - Mise à jour de diverses listes avec des entrées prédéfinies
	Autres fonctionnalités	- Lecteur d'e-mails (selon la station de base) - Services d'informations (selon la station de base) - Économiseur d'écran (image, diaporama, horloge, service d'informations) - Charge de la batterie même en état d'arrêt - Alertes sonores en cas de sortie ou retour dans la portée DECT - Mode silencieux du chargeur lors d'une sonnerie simultanée avec un autre téléphone enregistré au même utilisateur
ECO DECT	Réduction de la consommation d'énergie	Jusqu'à 60 % d'énergie en moins grâce à une alimentation électrique à faible consommation
	Réduction de la puissance d'émission	- Mode ECO – réduction manuelle de la puissance d'émission de la station de base et de tous les combinés enregistrés - Réduction variable de la puissance d'émission selon la distance entre le combiné et la station de base (uniquement sur le combiné)
Alimentation	Autonomie en conversation	Jusqu'à 12 heures
	Autonomie en veille	Jusqu'à 320 heures
	Compatibilité de charge	Chargement possible même lorsque l'appareil est éteint
	Batterie	2 x AAA
Dimensions & poids	Combiné & Chargeur	- Combiné : 130 x 51 x 18,5 mm - Chargeur : 70 x 58,4 x 28,6 mm - Emballage : 224 x 166 x 60 mm - Poids total de l'emballage de vente (environ) : 347 g

Information de commande	Couleur	Noir
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	5°C à 45°C
	Température de stockage	-15°C à 60°C
	Humidité relative	20% à 75% (sans condensation)
Accessoires	Snap-In	Snap-In pour Gigaset Multicharger PRO
	Clip ceinture	Clip ceinture professionnel Gigaset
Contenu de la livraison	x1	Combiné
	x1	Cache batterie
	x2	Piles AAA
	x1	Clip ceinture
	x1	Chargeur pour combiné
	x1	Bloc d'alimentation
	x1	Manuel d'utilisation

Datasheet 04.08.2025
Version