

Gigaset

SL930A

Le téléphone sans fil sous Android™



22:15 | YouTube™
Découvrez de nouvelles vidéos

22:00 | Google Chrome™
Cherchez sur Internet

21:30 | Galerie
Admirez vos dernières images

20:30 | Google Play™
Profitez de plus de 975 000 applications, jeux...

20:00 | Google+™
Partagez vos programmes pour la soirée

19:00 | Répondeur
Consultez vos messages vocaux

07:00 | Horloge
Commencez votre journée

07:15 | Facebook
Partagez vos rêves avec vos amis

07:30 | Enregistreur
Enregistrez un message pour votre famille

07:45 | Presse internationale
Informez vous sur le monde

08:00 | Téléphone
Appelez un taxi

08:15 | Gmail™
Consultez vos emails

gigaset.com/fr

Gigaset SL930A / SL930H



-  **Android™ 4.0.4 Ice Cream Sandwich**
-  **Connexion Wi-Fi**
-  **Certifié Google Play™**
-  **Écran couleur tactile TFT 3,2"**
-  **Répertoire 2 000 contacts**
- Combiné et chargeur aux finitions métal chromé**
-  **Full compatible clip Mains-libres Gigaset L410**

Les points forts Gigaset



-  **Conçu et fabriqué en Allemagne**
-  **Faible taux de retour SAV* Réparation en France**
-  **Packaging optimisé Modes ECO-DECT**
-  **Son Haute Qualité Technologie brevetée Gigaset avec annulateur d'écho**

SL930A / SL930H

Fonctionnalités communes

- Système d'exploitation : Android™ 4.0.4 Ice Cream Sandwich
- Processeur : Arm A9 (Single Core, 1 GHz)
- Mémoire interne : 4 GB / RAM : 512 MB

Android™ 4.0.4

- Téléphone
- Contact
- Réglages
- Navigateur de recherche
- Email
- Calculatrice
- Horloge
- Galerie photo
- Musique
- Agenda...

Applications pré-installées

- YouTube™
- Gigaset Help (Manuel + Service application)

Applications Google™(2) pré-installées

- Google™ Play Store
- Google™ Maps
- Google™ Mail
- Google™ +
- Google™ Voice search
- Google™ Talk

Multimédia

- Format audio : MP3, AAC, AAC+, eAAC+3GPP, MP4 AMR-NB, AMR-WB 3GPP, General Midi, FLAC, WAV
- Format Image : JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP
- Format Vidéo : MPEG-4

Afficheur du combiné

- Écran rétro-éclairé, couleur TFT 3,2", résolution VGA (320 x 480 pixels)
- Écran tactile capacitif multi-touch, accéléromètre
- Écran tactile ergonomique et très facile d'utilisation
- Économiseur d'écran paramétrable par l'utilisateur
- Personnalisation du fond d'écran (image téléchargeable)

Clavier du combiné

- 5 touches rétro-éclairées :
 - Décrocher /Haut-parleur (touche verte)
 - Touche de retour
 - Menu
 - Page d'accueil
 - Raccrocher/Arrêt/Marche (touche rouge)
- Verrouillage clavier possible par schéma, code PIN ou mot de passe

Acoustique du combiné

- HSP (High Sound Performance™)
- Mains-libres de très haute qualité
- Volume écouteur réglable sur 5 niveaux (combiné)
- Volume écouteur réglable (accès direct via un appui long sur la touche « Décrocher »)
- Volume de la sonnerie polyphonique réglable, On/ Off, vibreur

Configuration multi-combinés (x6 max)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Conférence à 3 via la fonction « Intrusion »
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants

Répertoire

- Plus de 2 000 fiches contacts (Prénom, Nom, + de 10 numéros, E-mail, Entreprise, Titre, Adresse, Notes, Pseudo, Site web, Photo, Mélodie)
- Synchronisation des contacts avec Google via Wi-Fi

Numérotation

- Pré numérotation avec correction possible
- Affichage du nom lors d'appels sortants
- Accès direct à la liste de numérotation (20 derniers différents numéros composés via la touche « Décrocher »)

Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du Numéro et du Nom⁽¹⁾ et de la photo (CLIP)
- 21 mélodies polyphoniques, mélodies téléchargeables via carte Micro SD et Quicksync
- Mode vibreur
- Mélodie personnalisée pour les contacts VIP et pour les appels internes

Divers

- Compatible Gigaset Repeater
- Full compatible avec le clip mains-libres Gigaset L410
- Prise Jack audio 3,5 mm
- Port Micro USB 2.0
- Emplacement carte Micro SD 32 Go (non incluse)
- Compatible Gigaset Quicksync (synchronisation des contacts Google™)
- Synchronisation via Google™
- Synchronisation via Exchange ActiveSync

Répondeur intégré

- Capacité d'enregistrement jusqu'à 55 minutes maximum
- Notification de nouveaux messages sur le combiné
- Utilisation aisée depuis le combiné
- Interrogeable à distance
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables
- Enregistrement des messages paramétrables : Illimité, 1 /2 /3 minutes
- Déclenchement du répondeur paramétrable : immédiat, automatique, 10, 18 ou 30 secondes
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message
- Filtrage d'appel, interception pendant l'enregistrement d'un message
- Activation des modes « Répondeur Enregistreur » et « Répondeur Simple » selon les plages horaires

Caractéristiques techniques

Combiné

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 134 x 58 x 45 mm / 126 g
- Autonomie en veille / en communication : 110 h max / 20 h max
- Portée⁽³⁾ en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batterie : Li-Ion 1300 mAh

Base

- Dimensions (e x l x h) / Poids : 115 mm x 117 mm x 45 mm / 126 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible
- Touche d'appairage sur la base

Chargeur

- Dimension (e x l x h) / Poids : 33 mm x 74 mm x 57 mm / 98 g

ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- Modes ECO DECT activés manuellement :
 - Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise, en contrepartie d'une portée restreinte.
 - Eco Mode+⁽⁴⁾ : réduction de 100% de la puissance transmise

Systèmes / Standards

- **Interface :** a/b (analogique)/ Wlan 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- **Raccordement :** Réseau public, Fxs, PaBX
- **Standards :** DECT, GAP, Wlan 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- **Système :** Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés

Réf.	Couleur	Gencod
SL930A	Noir	4250366 838229
SL930H	Noir	4250366 838274

⁽¹⁾ Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

⁽²⁾ Selon la certification Google

⁽³⁾ Hors fonction ECO DECT

⁽⁴⁾ Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles ECO Mode +